

Гибридная офисная система связи "Максиком" МР35 предназначена для применения в офисах предприятий и организаций, магазинах, аптеках, детских садах, загородных коттеджах, таунхаусах и т.д., которым требуется современная и надежная телефонная связь с широким набором функциональных возможностей.

Впервые в АТС столь малой ёмкости появилась возможность подключения дополнительных устройств, таких как усилители ГГС и домофоны. Семейство МР35, как и все станции "Максиком", имеют симметричные абонентские окончания и высокую для своих ёмкостей нагрузочную способность.

Мини АТС "Максиком" МР11 и МР35 идентичны по функциональным возможностям и отличаются друг от друга только максимальной ёмкостью в АТС МР11 до 10 портов, в АТС МР35 - до 35-ти. АТС МР-35 имеют моноблочную конструкцию базового блока с возможностью наращивания ёмкости одной платой расширения. Выпускаются в пластмассовых корпусах. На базе системного телефонного аппарата есть возможность организовать пульт директорской связи. Для этого необходимо докупить плату системных телефонов АР-01 или АР-02.

- 3 соединительных линий (СЛ);
- 7 абонентских линий (АЛ);
- 1 порт для системного телефонного аппарата (СТА).

Основные преимущества МР11 (3х8):

- USB-порт для программирования;
- "длинные" записные книжки;
- функциональные порты АЛ и СЛ имеют встроенную защиту от импульсных перенапряжений;
- встроенный порт для подключения СТА30.

Фирменная гарантия на станцию Максиком МР11 (3х8) - 3 года! при условии монтажа уполномоченными дилерами

Основные функциональные характеристики мини АТС семейства "Максиком" МР11 и МР35:

Для городских линий

- Табличная организация распределения входящих вызовов на конкретных абонентов;
- Взаимодействие со встречными АТС в импульсном и тональном режимах;
- Режим ожидания "музыкальная пауза", возможность подачи музыкальной паузы от внешнего источника;
- Ограничение длительности соединения для каждой городской линии;
- Взаимодействие с нестандартными АТС типа "Квант";
- Взаимодействие с городскими и учрежденческими АТС с тональным набором;
- Гибкое регулирование запретов/разрешений на исходящую связь с помощью чёрных и белых записных книжек;
- "Тональный" донабор прямого внутреннего номера (DISA);
- Регистрация разговоров;
- Равномерная/последовательная загрузка городских линий.

Для каждого абонента

- Прямой выход на городскую линию по поднятию трубки;
- Ведение двух разговоров параллельно;
- Заказ внутреннего соединения;
- Заказ внешнего соединения;
- Активный автодозвон;
- Групповой вызов;
- Передача внешнего соединения;
- Переадресация входящих вызовов;
- Срочный вызов занятого абонента;

- Привязка сервисных функций к группам абонентов;
- Количество уровней приоритета доступа к сервису - 10;
- Подключение с предупреждением к разговору (в соответствии с приоритетом);
- Перехват входящего вызова;
- Перехват выполненного заказа соединения;
- Режим " Следуй за мной ";
- Режим " Не беспокоить ";
- Режим " Факс ";
- Ограничение исходящей связи:
 - по любой комбинации городских линий для конкретного абонента;
 - по любой СЛ для всех абонентов;
 - по выходу в междугородную сеть;
 - по выходу в международную сеть;
- Функция "Будильник" (оповещение звонком телефона в заданное время);
- Присвоение абонентам программных номеров;
- Выход одновременно на все каналы громкого оповещения;
- Тональный/импульсный набор номера;
- Программирование параметра "Флэш" для каждого ТА;
- Акустическое подтверждение правильности действий абонента;
- Индивидуальная "записная книжка" (до 10 номеров);
- Возможность записи в ячейку записной книжки номера узла коммутации телефонного оператора, пин-кода доступа к услугам и служебные символы (* и #);
- Связь с домофоном;

- Управление замком;
- Прямой вызов запрограммированного абонента при снятии трубки ТА.

Системный телефонный аппарат (пульт директорской и оперативно-диспетчерской связи):

- Индикация состояния внешних и внутренних линий;
- Индикация номера вызывающего абонента;
- Индикация текущего времени и даты;
- Индикация состояния системы.

Основные технические характеристики

Характеристика	MP11	MP11 (3x8)	MP35
Общие			
Количество абонентских линий (АЛ)	до 7		до 25
Количество внешних линий (СЛ)	до 2	до 3	до 8
Количество линий для подключения СТА	до 2	1	до 2
Количество шлейфов (одновременных соединений)	до 3	до 4	до 10
Количество каналов для подключения усилителей связи (ГГС) громкоговорящей	до 2 (канал ГГС организуется с использованием АЛ)		
Конференц-связь (количество участников)	Программно не ограничено		
Количество одновременных конференций	до 3	до 4	до 10
Количество стандартных громкоговорителей "Мультиком",	до 30		

подключаемых к одному усилителю ГГС	
Выходная мощность усилителя ГГС на $R=50\text{ Ом}$	10 Вт
Типы подключаемых линий:	
абонентские линии	двухпроводные симметричные
внешние линии	двухпроводные симметричные
линии системных телефонов (СТА)	четырехпроводные
Основные электрические характеристики абонентского комплекта	
Линейное напряжение	$30 \pm 3\text{ В}$
Линейный ток	не менее 25 мА не менее 30 мА
Сопротивление шлейфа (вместе с ТА)	до 5 кОм
Рекомендованное сопротивление шлейфа (вместе с ТА)	1,2 кОм
Рекомендованная емкость шлейфа	не более 1 мкФ
Напряжение вызывного сигнала	60 В, 50 Гц
Требования к соединительным линиям	
Напряжение вызывного сигнала, В эфф	не менее 40
Частота вызывного сигнала	20 - 50 Гц
Линейный ток	15 - 60 мА
Передаточные характеристики	
Полное входное сопротивление станции в	600 Ом

полосе 300 - 3400 Гц			
Переходное затухание	не менее 66 дБ		
Вносимое затухание	3 дБ		
Сохранение запрограммированных характеристик при выключенном питании	не менее 5 лет		
Требования к электропитанию			
Сетевое напряжение	170 – 245 В		
Частота	50 – 60 Гц		
Потребляемая мощность (для одного блока):			
- номинальная	10 ВА	15 ВА	15 ВА
- максимальная	20 ВА	35 ВА	35 ВА
Габариты станции	245x175x50		260x180x70
Масса станции	не более 2 кг		не более 3 кг
Масса комплекта в транспортировочной таре	не более 3 кг		не более 4 кг

Срок эксплуатации — 10 лет.